



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

## DS-410

Sensor Infravermelho  
Passivo PET PIR Digital



### Características gerais

- Sensor PIR digital duplo elemento;
- Função PET 20Kg;
- Compensação temperatura;
- Proteção de violação da caixa (tamper);
- Baixo consumo;
- Design moderno;
- 3 níveis de sensibilidade;
- Cobertura de 14 metros e ângulo de 90°.

# Especificações técnicas

<b>DS-410</b>	
Sensor piroelétrico	Um canal piroelétrico digital com duplo elemento
Imunidade PET	Até 20Kg
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Chave Tamper	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 14 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	Max. 140 mW (128 mW em Stand by)
Dimensões	80 x 60 x 43 mm
Peso	62 gramas